



# Freestyle™

Bluetooth® Слушалка

Ръководство за употреба

[www.hellottec.com](http://www.hellottec.com)

## Съдържание

Благодарим Ви .....	4
За Freestyle .....	5
Безжична Bluetooth технология .....	6
Преглед .....	7
Зареждане на слушалката .....	8
Включване и изключване на слушалката .....	9
Свързване на слушалката със съвместим телефон .....	10
Основни функции .....	12
Отстраняване на проблеми .....	16
Информация за батерията .....	19
Указания за употреба .....	26
Техническа помощ при повреди .....	28

## Благодарим Ви

Благодарим Ви, че закупихте Bluetooth слушалката Freestyle. Freestyle е с Bluetooth версия V3.0, технология, която подобрява качеството на звука, увеличава работния обхват на продукта и намалява консумацията на енергия.

### **В кутията има:**

- 1 x Bluetooth слушалка
- 1 x Кабел за зареждане
- 1 x Тапичка за уши
- 1 x Ръководство за употреба

Това устройство е съвместимо с GSM мрежи.

### **1. За Freestyle**

След като се свърже със съвместим телефон слушалката Bluetooth на Freestyle Ви дава свободата да осъществявате и приемате обаждания в режим „свободни ръце“, докато сте в движение или на работа. Прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате слушалката

Прочетете и ръководството за употреба, което съдържа важна информация за безопасност и поддръжка на слушалката.

## **2. Безжична Bluetooth технология**


Безжичната Bluetooth технология позволява безжична връзка между съвместими за комуникация устройства. Bluetooth връзката не изисква телефонът и слушалката да бъдат във видима линия, но разстоянието между двете устройства трябва да е не повече от 10 m (30 ft). Обхватът на връзката може да варира в зависимост от наличието на препятствия като стени или други електронни устройства.

Freestyle е с Bluetooth версия V3.0, но е съвместим и с версии V1.1 и V1.5.

На някои места може да има ограничения за използването на Bluetooth технологията. Свържете с местните власти или с Вашия доставчик на услуги.

### 3. Преглед

Слушалката включва следните части, показани на фигурата:



- (1) Бутон за отговор / край на повикване
- (2) Индикаторна лампичка
- (3) Бутон за сила на звука
- (4) Микрофон
- (5) Слушалка

Заредете батерията и свържете слушалката със съвместим телефон, преди да я използвате.

#### 4. Зареждане на слушалката

„Това устройство е с презареждаща вътрешна батерия, която трябва да бъде напълно заредена преди първоначална употреба. Първото пълно зареждане на батерията може да отнеме около 2 часа. Червената лампичка ще свети непрекъснато по време на зареждане. Червената лампичка изгасва когато батерията е напълно заредена. Нормалното зареждане отнема около 90 минути. Можете да зареждате слушалката с кабела за зареждане. Проверете опаковката за повече детайли.“

Поставете единия край на USB кабела за зареждане в порта за зареждане на Bluetooth слушалката. След това поставете другия край на USB кабела за зареждане в USB порта на Вашия компютър. Когато зареждането приключи, извадете USB кабела за зареждане от слушалката и от Вашия компютър (вижте Фигура 1 и Фигура 2).



Şekil 1



Şekil 2

Напълно заредената Bluetooth слушалка осигурява до 4 часа време за разговори и до 100 часа в режим на готовност. Времето за разговори и времето в режим на готовност обаче може да варира в зависимост от различните телефони, Bluetooth устройства, настройки за употреба, начин на използване и от условията на околната среда.

Когато остава малко батерия, синята индикаторна лампичка ще мига 3 пъти на всеки 30 секунди. Това означава, че слушалката трябва да се зареди възможно най - скоро.

## **5. Включване и изключване на слушалката**

За да включите Freestyle слушалката, натиснете бутона за отговор / край на повикване и го задръжте за 4 секунди докато синята индикаторна лампичка се появи и мигне 2 пъти.

За да изключите Freestyle слушалката, натиснете бутона за отговор / край на повикване и го задръжте за 4 секунди, докато червената индикаторна лампичка мигне 3 пъти.

## 6. Свързване на слушалката със съвместим телефон

Стъпка 1: Слушалката трябва да бъде изключена преди започване на свързването.

Стъпка 2: Натиснете бутона за отговор / край на повикване и го задръжте за 7 секунди, докато синята и червената лампичка светнат последователно. Слушалката е вече в режим на свързване.

Стъпка 3: Активирайте Bluetooth функцията на телефона си и го настройте да намира Bluetooth устройства. Вижте ръководството за употреба за инструкции, свързани с телефона.

Стъпка 4: Изберете устройството (Freestyle) от списъка с намерени устройства.

Стъпка 5: Когато получите известие, въведете "0000" като PIN код, за да се свържете слушалката към телефона си. За някои телефони може да се наложи да бъдат свързани след това. Вижте ръководството за употреба за инструкции, свързани с телефона.

Ако свързването е успешно, слушалката ще премине в режим на готовност и ще синята лампичка ще мига веднъж на всеки 5 секунди. В менюто на телефона си ще видите името на слушалката в списъка с намерени Bluetooth устройства. Трябва да свържете слушалката си само веднъж. След това ще се свързва автоматично при всяко вкл. / изкл, освен ако не изтриете слушалката от телефона си или я свържете с друг телефон.

## **6.1 Свързване с второ устройство (многоточково)**

За да свържете втори мобилен телефон, натиснете бутона за изключване на звука за 6 секунди докато червената и синята лампички започнат да мигат последователно. Слушалката ще влезе в режим на свързване и може да бъде свързана с втория телефон. Изключете и включете слушалката си. След включването на слушалката и двата телефона ще бъдат свързани. Ако първият свързан телефон не може да се свърже ръчно с слушалката, изберете ръчно от менюто на телефона.

## **7. Основни функции**

### **7.1. Осъществяване на повиквания**

За да осъществявате повиквания използвайте телефона си нормално, докато слушалката е свързана. Звукът ще се предава автоматично към слушалката.

### **7.2. Отговаряне на повиквания**

Натиснете бутона за отговор / край на повикване или използвайте клавишите на телефона си за да отговорите на входящо повикване.

### **7.3. Приключване на разговор**

След като приключите разговора си натиснете бутона за отговор / край на повикване или използвайте клавишите на телефона си за да приключите разговора.

#### **7.4. Отхвърляне на повиквания**

Задръжте бутона за отговор / край на повикване за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал от слушалката за отхвърляне на входящи повиквания.

#### **7.5. Гласово повикване (набиране на номер чрез произнасяне на името на контакта)**

Възможно е да извършвате повиквания директно от слушалката, като използвате функцията за гласовото разпознаване. За да използвате гласовото повикване, Вашият телефон трябва да има тази функция и гласовите команди вече да са записани.

**Стъпка 1:** Активирайте функцията за гласово разпознаване на мобилния си телефон и го включете в режим „свободни ръце“.

**Стъпка 2:** Когато няма активен разговор, продължавайте да натискате бутона + за 3 секунди и ще чуете звуков сигнал от слушалката.

**Стъпка 3:** Кажете силно името на контакта, който искате да наберете.

#### **7.6. Повторно набиране**

Натиснете два пъти бутона за отговор / край на повикване и ще чуете звуков сигнал от слушалката. Освободете бутона и слушалката ще набере последния набран номер.

### 7.7. Заглушаване на микрофона

Натиснете бутона ( - ) за сила на звука за 3 секунди, за да изключите микрофона когато се обаждате чрез слушалката. Натиснете отново бутона ( - ) за сила на звука за 3 секунди, за да активирате пак микрофона на слушалката.

### 7.8. Показване на състоянието на зареждане на батерията на екрана на iPhone

Когато свържете слушалката си с iPhone, в горния десен ъгъл на екрана се появява индикатор, показващ състоянието на зареждане на слушалката - както е показано на фигурата.



### 7.9. Регулиране на силата на слушалката

Натиснете бутона ( + ), за да увеличите силата на звука и бутона ( - ) за да намалите силата на звука по време на разговор.

### 7.10. Прехвърляне на повикване между слушалката и телефон

Натиснете бутона за отговор / край на повикване за 3 секунди, докато чуete звуков сигнал от слушалката по време на повикване. Обаждането ще бъде прехвърлено от слушалката към телефона или от телефона към слушалката.

**Забележка за многоточково използване:**

Когато разговаряте на първия телефон и имате входящо повикване на втория телефон, свързан с Bluetooth слушалката, задържайки бутона ( + ) за 3 секунди ще Ви позволи да отговорите на повикването на втория телефон и да задържите първия разговор. Задържането на бутона ( + ) за 3 секунди ще Ви позволи да превключвате между двете повиквания. Краткото натискане на бутона за отговор / край на повикване прекратява текущия разговор и Ви свързва с разговора, който е бил задържан на другия телефон. (Някои телефони могат да попитат дали искате да Ви свържат). Натискането на бутона за отговор / край на повикване ще прекрати разговора.

**Отстраняване на проблеми**

Ако не можете да свържете слушалката с телефона си, използвайте следните стъпки:

- Уверете се, че слушалката е заредена, включена и свързана с телефона.
- Уверете се, че Bluetooth връзката на телефона е активна.
- Уверете се, че разстоянието между двете устройства е не повече от 10 m (30 ft) и няма препятствия между слушалката и телефона като стени или други електронни устройства.

Ако не сте се свързвали известно време, слушалката Ви ще деактивира режима на свързване и ще трябва да я изключите и включите отново.

## 8. Светодиоден индикатор

Състояние на слушалките	Светодиоден индикатор
В режим на готовност след свързване	Синята лампичка мига веднъж на всеки 3 секунди
Входящо повикване	Синята лампичка мига два пъти на всеки 2 секунди
Изтощена батерия	Червената лампичка мига веднъж на всеки 15 секунди и се чува звуков сигнал

## 9. Характеристики

- Bluetooth версия v3.0
- Поддържа A2DP
- Поддържа Bluetooth слушалка и режим „свободни ръце“
- RF честотен обхват: 2.402-2.480 GHz, 2.4G ISM band
- Радио: - 90 dBm чувствителност на приемника, TX мощност макс. 4 dBm
- Тип и капацитет на батерията: презареждаща се 65 mAh Li-Polymer
- Обичайна продължителност на зареждане: максимум 1,5 - 2 часа
- Време за разговори: до 4 часа
- Време в режим на готовност: до 100 часа

## 10. Информация за батерията

Захранващият източник на Вашето устройство е презареждаща се батерия. Нова батерия ще работи напълно само след два или три цикъла на зареждане.

Изключете зарядното устройство от контакта и от устройството, когато не се използва.

Не оставяйте напълно заредена батерия, свързана със зарядното устройство, защото това може да съкрати живота на батерията. Дори когато не се използва, напълно заредената батерията ще се изхабява с течение на времето. Оставянето на устройството на горещи или студени места, като вътре в кола през лятото и зимата, ще намали мощността и живота на батерията.

Съхранявайте батерията между 15 ° C и 25 ° C. Устройство, съдържащо прекалено топла или студена батерия, може временно да не работи, дори ако батерията е напълно заредена.

Работата на батерията е изключително ограничена при температури под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън защото може да експлодират. Батериите може също да експлодират, ако са повредени. Изхвърляйте батериите според местните изисквания и регламенти. Рециклирайте ги, ако е възможно. Не ги изхвърляйте с домакински отпадъци.

## Поддръжка

**Вашето устройство е продукт с изтънчен дизайн и изработка и трябва да се поддържа внимателно. Следните препоръки ще ви помогнат да го запазите в гаранция.**

- Съхранявайте всички аксесоари и допълнителни части извън обсега на деца.
- Поддържайте устройството сухо. Дъждът, влагата и всички видове течности съдържат минерали, които могат да увредят електронните устройства. Ако устройството се намокри, трябва да бъде добре подсушено.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството в прашна и / или мръсна среда. Електронните и движещите се части могат да бъдат повредени.
- Не съхранявайте устройството в гореща среда. Високите температури могат да съкратят живота на електронните устройства, да повредят батериите, да причинят деформация на определени пластмасови части или да ги стопят.
- Не съхранявайте устройството в студена среда. Когато устройството се върне в нормално състояние може да се натрупа влага и да се повредят електронните вериги.
- Избягвайте изпускане, удари и клатене. Неправилното използване може да причини счупване на вътрешни вериги и чувствителни механични части.
- Не използвайте абразивни химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.

• Не боядисвайте устройството. Боята може да ограничи движещите се части и да попречи на тяхното правилно функциониране.

Всички препоръки по - горе се отнасят за устройството, батерията, зарядното устройство и всички други аксесоари. Ако някое устройство не функционира правилно, отнесете го до най - близкия център за услуги.

### **Информация за неправилна употреба**

Грешки, произлизащи от неправилното използване на продукта, както е посочено в ръководството,

- Късо съединение на продукта, когато се използва в гореща и изключително влажна среда,
- Използване на свързващи кабели, различни от тези, които са предоставени в кутията към продукта от производителя,
- Поправки от страна на потребителя или поставяне или премахване на части,
- Външни повреди на продукта като физически въздействия и удари,
- Унищожаване или премахване на серийния номер на продукта,
- Неизправности, произтичащи от неизползването на оригиналните аксесоари,
- Щети, причинени от природни бедствия като пожар, мълния, наводнение, земетресение.

## Важни инструкции за безопасност

- Прочетете внимателно всички предпазни мерки и инструкции за употреба, преди да използвате продукта.
- Използвайте продукта според указанията в ръководството за употреба.
- Не използвайте продукта в близост до водни източници.
- Пазете продукта от източници на топлина.
- Пазете продукта от влажна среда. Защитете продукта от лошо третиране и влага.
- Не поставяйте никакви предмети и не разливайте течности вътре в устройството.
- Не излагайте продукта на вода и влага. Това може да доведе до това токов удар.
- Не използвайте сила, за да изтеглите кабела защото може да го повредите.
- Пазете продукта от пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта върху друг предмет или върху нестабилна повърхност защото може да падне и да се повреди.

- Изключете устройството от компютъра, преди да го почистите. Не използвайте течни почистващи препарати. Използвайте влажна кърпа за почистване.
- Дръжте всички кабели подредени и обезопасени, така че хората и домашните любимци да не се спънат и паднат или случайно да ги издърпат, докато се движат близо до тях.
- Съхранявайте всички кабели далеч от достъпа на деца и домашни любимци или ги прибирайте, когато продуктът не се използва.
- Не позволявайте на деца да си играят с кабелите.

## **Указания за употреба**

- Преди да започнете да използвате продукта, прочетете внимателно “ВЪВЕДЕНИЕ и РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА”.
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина.
- Обърнете внимание на това, че продуктът Ви трябва да бъде далеч от разливане на течности.
- Не излагайте продукта на вода и влага. Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар.
- Използвайте продукта според указанията в ръководството за употреба.
- Не излагайте продукта на прах.
- Изключвайте продукта и неговите принадлежности, когато те не се използват.

## **Указания за транспортиране**

Не излагайте продукта на удари по време на транспортиране.

## **Съображения за здравето, безопасността и околната среда**

Дръжте продукта далеч от източници на топлина като радиатори и фурни. Изхвърлете Вашия електронен продукт в кошчета за рециклиране вместо заедно с домашни отпадъци заради отрицателното въздействие на вредните компоненти върху човешкото здраве и околната среда.

### **Информация за поддръжка, ремонт и почистване на продукта, които могат да се извършват от потребителя**

Вашият продукт не съдържа части за поддръжка; обърнете се към оторизиран сервиз (вижте списъка, показващ упълномощените сервизи) или към фирмата, от която сте закупили продукта.

### **Периодична поддръжка**

След изтичане на гаранционния срок, техническата поддръжка на продукта трябва да се извършва само от оторизирани сервизи.

## **Свързване и инсталиране**

Свързването и инсталирането трябва да се извършат от потребителя според указанията за употреба. При проблеми свързани с инсталацията се свържете соторизиран сервиз. (вижте списъка, показващ упълномощените сервизи)

### **Живот**

“Животът” на устройството е 3 години по отношение на снабдяването с резервни части и правилното му функциониране.

### **Техническа помощ при повреди**

- Продуктът не работи поради неизпълнение на инструкциите за употреба,
- Неочаквана промяна в изпълнението,
- Продуктът е изпуснат или повреден,
- Проблеми, причинени от неправилно или небрежно използване,
- Повреда на хранящия източник или на свързващия кабел,
- Разливане на течности или поставяне на предмети вътре в продукта,
- Отваряне или премахване на покритие,
- Всякакви признаци на опити за отваряне и / или подправяне на продукта.

\*\*\* Вашият продукт не се нуждае от поддръжка, ако се спазват инструкциите в ръководството за употреба.

\*\*\* Този продукт е в съответствие с правилата на



\*\*\* Този продукт е съвместим с RoHS.



*with ♥ from ttec*